



**-UK- FLEXYLED SE H4-24 24Vdc -  
INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- The instrument is in protection class III. The power supply must be furnished by a security transformer.
- IP44** Appliance protected against penetration by higher solid bodies  $\geq 1.0$  mm and against splashes of water.
- **PHOTOBIOLOGICAL SAFETY:**  
The unit belongs to risk group 0 (FREE), according to standard EN62471.
- To protect the environment, do not throw the instrument with the normal waste at the end of his life, but bring it to the specific points of collection for this waste foreseen by the norm.
- The instrument is suitable only for inside use.

**TECHNICAL INFORMATION:**

- Constant tension: 24Vdc
- Nominal power: 1m = 9,6W
- Nominal power: 2m = 19,2W
- Nominal power: 2,5m = 24W
- Nominal power: 3m = 28,8W
- Maximum suggested length 3m

**INSTALLATION:**

- Produce a milled groove measuring 10x4mm on the installation surface and an eventual hole  $\varnothing 7$ mm for the exit of plug connector.
- Insert flexyled H4 into the milled groove, positioning the LED towards the bottom of the milled groove itself.
- You can cut the LED strip. The cut can be carried out every 33mm, close to the cut mark shown (the cut of the led strips invalidates the IP44 protection rating).
- After cutting the strip, insert the cap (A) supplied in the package into the cut end
- The flexy LEDs cannot be bent at right angles.

**IMPORTANT:** only use constant voltage 24Vdc power supplies, of power exceeding the total load by at least 10%.  
DOMUS Line guarantees the product only if it is fed with converter of its own supply (separately furnished).  
The installation MUST be carried out by qualified personnel.



**-D- FLEXYLED SE H4-24 24Vdc -  
MONTAGEANLEITUNG**

- LED-Strahler in Schutzklasse III, Stromversorgung über einen LED-Sicherheitsrafo.
- IP44** Artikel geschützt gegen Durchdringen von höheren Festkörpern  $\geq 1,0$  mm und gegen Spritzwasser.
- **PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT:**  
Das Gerät gehört zur Risikogruppe 0 (GEFAHRLOS), gemäß der Norm EN62471.
- Schützt die Umwelt! Das Gerät nicht in den Hausmüll werfen, wenn es nicht mehr benützt wird, sondern zur Sammelstelle für Sondermüll (nach geltender Gesetzgebung) bringen.
- Die Leuchten sind geeignet nur für Innenraum-Verwendung.

**TECHNISCHE DATEN:**

- Versorgung mit Konstantspannung: 24Vdc
- Leistung: 1m = 9,6Watt
- Leistung: 2m = 19,2Watt
- Leistung: 2,5m = 24Watt
- Leistung: 3m = 28,8Watt
- Maximum empfohlene Länge 3m

**INSTALLATION:**

- Mit einem 4-mm-Fräser 10 mm tief in der Montagefläche fräsen (oder mit einem 4-mm Sägeblatt) und gegebenenfalls eine Bohrung  $\varnothing 7$  mm für den Stromanschluss.
- Den Flexyled H4-Streifen in die Fräsung einlegen, dabei die LEDs auf der Innenwand platzieren.
- Der LED-Streifen kann geschnitten werden. Der Streifen darf nur alle 33mm an den angegebenen Schnittmarkierungen geschnitten werden (Die Schnitt der LED-Streifen macht die Schutzart IP44 ungültig).
- Nachdem Sie den Streifen geschnitten haben, setzen Sie die mitgelieferte Kappe (A) in das abgeschnittene Ende ein
- Die Flexyled darf nicht rechtwinklig gebogen werden.

**WICHTIG:** Nur Netzgeräte mit konstanter Spannung von 24Vdc verwenden, deren Leistung mindestens 10% über der Gesamtlast liegt.  
DOMUS LINE garantiert für dieses Produkt nur wenn es mit Konverter von unserem Programm verwendet wurde. (separat erhältlich).  
Die Installation muss unbedingt durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.

**-F- FLEXYLED SE H4-24 24Vdc -  
INSTRUCTION DE MONTAGE**

- L'appareil est en classe de protection III. L'alimentation doit être fournie par un transformateur de sûreté.
- IP44** Appareil protégé contre la pénétration de corps solides supérieurs  $\geq 1,0$  mm et contre les projections d'eau.
- **SÉCURITÉ PHOTOBIOLOGIQUE:**  
L'appareil appartient au groupe de risque 0 (EXEMPT) conformément à la norme EN62471.
- Afin que défende le milieu, vous ne jetez pas l'appareil entre les normales déchet à la fin de sa vie, mais le porter aux points de récolte spécifique pour ces déchet prévues par le normatif.
- L'appareil est apte seulement pour la jouissance à l'intérieur.

**INFORMATION TECHNIQUE:**

- Alimentation à tension constante: 24Vdc
- Puissance nominale: 1m = 9,6W
- Puissance nominale: 2m = 19,2W
- Puissance nominale: 2,5m = 24W
- Puissance nominale: 3m = 28,8W
- Maximum longueur suggéré 3m

**INSTALLATION:**

- Effectuer un fraisage de 10x4mm sur la surface d'installation et un trou éventuel  $\varnothing 7$ mm pour la sortie du connecteur d'alimentation.
- Insérer le flexyled H4 dans le fraisage en positionnant la LED vers la partie inférieure dudit fraisage.
- Il est possible de couper la Bande de LED. La coupe peut être réalisée tous les 33mm à proximité de la marque de coupe représentée (le découpe des bandes led invalide l'indice de protection IP44).
- Après avoir coupé la bande, insérez le capuchon (A) fourni dans l'emballage dans l'extrémité coupée
- Le flexyled ne peut pas être plié à angle droit.

**IMPORTANT:** utiliser uniquement des alimentateurs à tension constante de 24Vdc avec une puissance supérieure à la charge totale d'au moins 10%.  
DOMUS Line garantit le produit seulement si alimenté avec du convertor de propre fourniture (fourni séparément).  
L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.

**-E- FLEXYLED SE H4-24 24Vdc -  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- Aparato en clase de protección III. La alimentación tiene que ser suministrada de un transformador de seguridad.
- IP44** Aparato protegido contra la penetración por cuerpos sólidos superiores  $\geq 1.0$  mm y contra las salpicaduras de agua.
- **SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA:**  
Este aparato pertenece al grupo de riesgo 0 (EXENTO) de acuerdo con la norma EN62471.
- Para proteger el medio ambiente, no tirar el aparato a la basura corriente al final de su vida útil, sino llevarlo a los puntos de recogida específicos previstos por la normativa vigente para estos residuos.
- El aparato es apto sólo para el empleo a l'interior.

**DATOS TÉCNICOS:**

- Alimentación de tensión constante: 24Vdc
- Potencia nominal: 1m = 9,6W
- Potencia nominal: 2m = 19,2W
- Potencia nominal: 2,5m = 24W
- Potencia nominal: 3m = 28,8W
- Máxima largura sugerido 3m

**INSTALACIÓN:**

- Realizar un fresado de 10x4 mm sobre la superficie en la cual se instalará, y en caso necesario un orificio de  $\varnothing 7$  mm para la salida del conector de alimentación.
- Colocar el FLEXYLED H4 en el fresado, posicionando el LED contra la parte inferior del mismo fresado.
- Se podrá cortar la tira de LED. El corte podrá realizarse cada 33mm cerca de la marca de corte indicada (el corte de las tiras led invalida la clasificación de protección IP44).
- Después de cortar la tira, inserte la tapa (A) suministrada en el paquete en el extremo cortado.
- Los flexyled no podrán doblarse en un ángulo recto.

**IMPORTANTE:** utilice solo alimentadores de tensión constante a 24Vdc con una potencia que supere la carga total en al menos un 10%.  
DOMUS Line garantiza el producto solo si alimentado con convertor de mismo suministro (provisto separadamente).  
La instalación debe ser realizada por personal cualificado.

**-I- FLEXYLED SE H4-24 24Vdc -  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

- Apparecchio in classe di protezione III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza.
- IP44** Apparecchio protetto contro la penetrazione da corpi solidi superiori  $\geq 1,0$  mm e contro gli spruzzi d'acqua.
- **SICUREZZA FOTOBIOLOGICA:**  
L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE), secondo la norma EN62471.
- Onde tutelare l'ambiente, non buttare l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.
- L'apparecchio è adatto solo per l'utilizzo in ambiente interno.

**DATI TECNICI:**

- Alimentazione a tensione costante: 24Vdc
- Potenza nominale: 1m = 9,6W
- Potenza nominale: 2m = 19,2W
- Potenza nominale: 2,5m = 24W
- Potenza nominale: 3m = 28,8W
- Massima lunghezza consigliata: 3m

**INSTALLAZIONE:**

- Eseguire un fresata da 10x4mm sulla superficie di installazione ed un eventuale foro  $\varnothing 7$ mm per l'uscita del connettore di alimentazione.
- Inserire il flexyled H4 nella fresata posizionando il LED verso la parte inferiore della fresata stessa.
- E' possibile tagliare la striscia LED. Il taglio deve essere effettuato in prossimità del simbolo delle forbici situato ogni 33mm circa (il taglio delle strisce led fa decadere il grado di protezione IP44).
- Dopo aver tagliato la striscia, inserire nell'estremità tagliata il tappo (A) fornito in confezione.
- Le strisce non possono essere piegate ad angolo retto.

**IMPORTANTE:** utilizzare solo alimentatori a tensione costante da 24Vdc con potenza superiore al carico totale di almeno il 10%.  
DOMUS Line garantisce il prodotto solo se alimentato con convertor di propria fornitura (fornito separatamente).  
L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.