

Détecteur de Chaleur/de Fumée Radio Smartvest

Art.-N° FURM35000A

Page 1 de 1



- Extension de la Smartvest pour la détection de fumée et de chaleur
- Recommandé dans les lieux suivants : Salles de séjour, chambres et chambres d'enfants, couloirs
- Signal sur la centrale Smartvest en cas de batterie faible
- Grande touche de test pour procéder soi-même à un test manuel et déclencher l'alarme de test
- Montage propre et rapide sans perçage (kit de fixation magnétique disponible en option HSZU10000)

Le Détecteur de Chaleur/de Fumée Radio Smartvest vous protège avec fiabilité de la propagation dangereuse de chaleur et de fumée et réduit ainsi également au minimum, en sa qualité de détecteur combiné, le risque de voir survenir de fausses alertes dérangeantes. Pour ne pas être surpris par la propagation des fumées et des incendies, il est recommandé d'effectuer une installation dans les chambres à coucher et les salles de séjour, ainsi que dans les chambres d'enfants et tous les couloirs. À l'aide du kit de fixation aimanté en option, vous pouvez installer intégralement le détecteur avertisseur de chaleur et fumée radio Smartvest sans percer de trous, proprement et rapidement.

Technical Data:

Dispositif de neutralisation de l'alarme	10 min
Consommation de courant Standby	0,04 mA
Dimensions	32x120 mm
Affichage	LED
Type de piles	AA
Largeur	120 mm
Zone de couverture détecteur (m ²)	40 m ²
Fréquence radio	868 MHz
Boîtier	ABS

Hauteur	32 mm
Température de fonctionnement max.	45 °C
Humidité de l'air max.	93 %
Température de fonctionnement min.	0 °C
Poids net	0,17 kg
Consommation de courant	40 mA
Certifications	EN 14604